

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / **131F8847**

› [Export page \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/CONVERSOR-FREQUENCIA-FC302P11KT5E20H1XXX/p/131F8847/getExport\)](#)



[Larger View](#)

CONVERSOR FREQUENCIA FC302P11KT5E20H1XXX

131F8847

Conversores de Frequências

FC-302P11KT5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302

(P11K) 11 KW / 15 HP, Trifásico

380 – 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

(H1) RFI Classe A1/B (C1)

Sem circuito de frenagem

Sem Painel de controle local

PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica

Última versão do SW padrão

quadro: B3

Sem opcional C1, Sem opcional D

PROFIBUS DP MCA 101, Sem Opcionais B

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302P11KT5E20H1XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicações semelhante a servo, em qualquer máquina ou linha de produção.

[Leia menos](#)

› [View Efficiency Data](#) (<https://ecosmart.mydrive.danfoss.com/>)

[Onde comprar?](#)



[+ Adicionar à lista de comparação](#)[+Adicionar a Minha Lista de Produtos](#)

Detalhes do produto **Documentos** **Certificates** **Visuais** **Acessórios** **Peças de Reposição** **Serviços**

Detalhes do produto

Peso bruto	12.05 kg
Peso líquido	11.03 kg
Volume	42.336 l
EAN	5702427488809

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Grupo de produtos	FC-	VLT® AutomationDrive FC-
Série	302	302
Potência Nominal	P11K	(P11K) 11 KW / 15 HP
Fase	T	Trifásico
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Gabinete	E20	(E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI	H1	(H1) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop	X	Sem circuito de frenagem
LCP	X	Sem Pannel de controle local
Revestimento de PCB	X	PCB não revestida
Opcional de rede elétrica	X	Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A	X	Entradas de cabo padrão
Adaptação B	X	Sem adaptação
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	A0	PROFIBUS DP MCA 101
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
Opcional C0 do MCO	CX	Sem opcional C0

Opcional C1	X	Sem opcional C1
Software do opcional C	XX	Sem opção de software
Opcional D	DX	Sem opcional D
Tamanho do Chassi	B3	B3
Codificação Parte 1		FC-302P11KT5E20H1XXX
Codificação Parte 2		XXXXXXXXA0BXCXXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Potência 160% (HO) [KW]		11
Potência 110% (NO) [KW]		15
Altura [mm]		399,0
Largura s/ opcionais C [mm]		165,0
Largura c/ 2 opcionais C [mm]		225,0
Profundidade [mm]		249,0
Profund. c/ opcional A/B [mm]		262,0
kVA		16.6
Perdas NO [W]		392
Perdas NO [W]		392
Perdas HO [W]		291
Perdas HO [W]		291
Corrente constante (NO) [A]		32
Corrente intermitente (NO) [A]		35.2
Corrente constante (NO) [A]		27
Corrente intermitente (NO) [A]		29.7
Corrente constante (HO) [A]		24
Corrente intermitente (HO) [A]		38.4
Corrente constante (HO) [A]		21
Corrente intermitente (HO) [A]		33.6
Peso Bruto Calculado [kg]		12.05
Peso líquido calculado [kg]		11.03
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec