

[Início \(/br/pt_BR/\)](#) / [Conversores \(/br/pt_BR/Conversores/c/3000\)](#) / [Conversores de baixa tensão \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/c/3301\)](#) / [VLT® AutomationDrive FC 300 \(/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/c/3011\)](#) / 135N9862

› **Export page** (/br/pt_BR/Conversores/Conversores-de-baixa-tens%C3%A3o/VLT%C2%AE-AutomationDrive-FC-300/FC-302N355T5E20H2XGCXXXSXXXAXBXCXXXDX/p/135N9862/getExport)



FC-302N355T5E20H2XGCXXXSXXXAXBXCXXXDX

135N9862

FC-302N355T5E20H2XGCXXXSXXXAXBXCXXXDX

Conversores de Frequências

FC-302N355T5E20H2XGCXXXSXXXAXBXCXXXDX

VLT® AutomationDrive302 Advanced

(N355) 355 KW / 500 HP, Three phase

380 - 500 VCA, (E20) IP20 / Chassis

RFI filter Class A2

Sem Chopper de Frenagem

LCP 102 Display Gráfico

Envernizado em todos os PCBs, No Mains Option

Última versão do SW padrão

Sem Opcional A, Sem Opcionais B

No C1 option, No D option

quadro: FC_FRAME_SIZE_300_E3H

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-302N355T5E20H2XGCXXXSXXXAXBXCXXXDX

O VLT® AutomationDrive apresenta um novo conceito de conversores de frequência, onde um único conversor de frequência controla toda faixa de aplicações, desde a mais simples a aplicação...

Onde comprar?

Reconfigurar (/br/pt_BR/135N9862/configuratorPage/CPQCONFIGURATOR)

+ Adicionar à lista de comparação

+Adicionar a Minha Lista de Produtos

Detalhes do produto

Documentos

Certificates

Visuais

Acessórios

Peças de Reposição

Detalhes do produto

Peso bruto	217 kg
Peso líquido	187 kg
Volume	0 l
EAN	5710108260866

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction	0001	No grouping
--------------------------------	------	-------------

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Visão do produto (Alterar)	GLBL	Global (Padrão)
Product Group	FC-	VLT® AutomationDrive
Series	302	302 Advanced
Potência Nominal	N355	(N355) 355 KW / 500 HP
Phase	T	Three phase
Tensão de rede	5	380 - 500 VCA
Enclosure	E20	(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter	H2	RFI filter Class A2
Brake - Safe Stop	X	Sem Chopper de Frenagem
LCP	G	LCP 102 Display Gráfico
Coating PCB	C	Envernizado em todos os PCBs
Mains Option	X	No Mains Option

Adaptation A	X	Standard Cable Entries
Adaptation B	X	No adaptation
Versão do software	SXXX	Última versão do SW padrão
Pacote de idioma padrão	X	Pacote de Idioma Padrão
Opcional A	AX	Sem Opcional A
Opcional B	BX	Sem Opcionais B
C0 Option MCO	CX	No C0 option
C1 Option	X	No C1 option
C Option Software	XX	No software option
D Option	DX	No D option
Frame Size	E3H	E3H
Typecode		FC-302N355T5E20H2XGC
Typecode Part 1		XXXSXXXAXBXCXXXDX
Product Catalog	NO_VIEW	NO VIEW
Power 150% (HO) [KW]		355
Power 110% (NO) [KW]		400
Height [mm]		1578,0
Width w/ no C options [mm]		507,0
Depth [mm]		482,0
Depth with Option A/B [mm]		482,0
kVA		456
Power Loss NO [W]		8036
Power Loss NO [W]		6933
Power Loss HO [W]		6851
Power Loss HO [W]		5846
Continuous Current (NO) [A]		745
Intermittent Current (NO) [A]		820

Continuous Current (NO) [A]		678
Intermittent Current (NO) [A]		746
Continuous Current (HO) [A]		658
Intermittent Current (HO) [A]		987
Continuous Current (HO) [A]		590
Intermittent Current (HO) [A]		885
Peso Bruto Calculado [kg]		272.3
Peso líquido calculado [kg]		272
Material Gross Weight		217
Material Net Weight		187
Fornecedor	ERR01	Não é possível determ fornec
Modelcode01		FC-302N355T5E20H2XGC
Modelcode02		XXXSXXXAXBXCXXXDX

Documentos

Tipo de Doc...	Country	Português	Título
Design Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 302, 90-710 kW (https://files.danfoss.com/do MG38C228
Operating Guide		Português	Safe Torque Off (https://files.danfoss.com/download/Drives/MG37D628 MG37D628
Operating Guide		Português	VLT® AutomationDrive FC 302, 315-710 kW (https://files.danfoss.com/download/Drives/VLT_AutomationDrive_FC_000101.pdf) M0015906
Programming Guide		Português	VLT® Automation Drive FC 300 SW 7.62/8.1 (https://files.danfoss.com/di MG33MO